

Conexión de PC

- Utilice un cable Ethernet directo CAT 5 (o superior) (no incluido) de 6,5 mm de diámetro como máximo.
- Para obtener más información acerca de la conexión a un PC, consulte la documentación de la central.

Conexión de concentrador de conmutación (para puerto LAN)

- Utilice un cable Ethernet directo CAT 5 (o superior) (no incluido) de 6,5 mm de diámetro como máximo.
- Se recomienda conectarse a un concentrador de conmutación que cumpla con el estándar de Alimentación a través del cable Ethernet (PoE) IEEE 802.3af.
- Si la PoE está disponible, no necesitará ningún adaptador de CA.
- Esta unidad cumple con el estándar PoE Clase 1.

Adaptador de CA (no incluido)

- Utilice sólo un adaptador de CA KX-A239CE (PQLV206CE) / KX-A239BX (PQLV206CE) de Panasonic.
- El adaptador de CA se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese que la toma de CA esté colocada cerca de la unidad para que sea de fácil acceso.

PRECAUCIÓN:

Al seleccionar los cables Ethernet

- Utilice cables de alta calidad, flexibles, sin protuberancias (sin tensiones). No utilice cables con un recubrimiento que pueda romperse o rasgarse al curvarse.

Al conectar los cables

- No conecte el cable Ethernet conectado al concentrador PoE al puerto PC del KX-HGT100. Si lo hiciera podría causar daños graves al KX-HGT100.
- Asegúrese de que los cables Ethernet y el cable del adaptador de CA estén insertados en las ranuras para evitar dañar los conectores.

Al conectar los auriculares y el adaptador de CA

- Asegúrese de que el cable de los auriculares y el cable del adaptador de CA estén enrollados alrededor del gancho para evitar dañar el conectores.